

Дизельные генераторы CHICAGO PNEUMATIC серии CP5G

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Дизельные генераторы серии CPSG

Технические характеристики моделей:

МОДЕЛИ	CPSG 60	CPSG 85	CPSG 105	CPSG 130	CPSG 200	CPSG 300	CPSG 410
Напряжение, В	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Мощность в основном режиме PRP, кВА	60	85	105	130	200	300	410
Standby Power ESP, kVA	66	95	115	143	220	330	470
Расход топлива							
Объем топливного бака, л	115	215	215	215	489	489	1100
Расход топлива при 75% нагрузке в режиме Prime Power, л/ч	11	17	18	21	32	47	65
Топливная автономность при 75% нагрузке в режиме Prime Power, ч	9.7	13.0	12.1	10.1	15.4	10.4	16.9
Двигатель	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Doosan	Doosan	Doosan
Модель	4BTA-3.9-G2	6BT-5.9-G2	6BT-5.9-G2	6BTAA-5.9-G2	P086 TI	P126 TI-II	P158 LE
Частота оборотов, об/мин	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Управление оборотами	Электр.	Электр.	Электр.	Электр.	Электр.	Электр.	Электр.
Альтернатор	Mecc Alte	Mecc Alte	Mecc Alte	Mecc Alte	Mecc Alte	Mecc Alte	Mecc Alte
Модель	EC032-2L/4	ECP34-1S/4	ECP34-2S/4	ECP34-1L/4	EC038-2S	EC038-2L	EC040-2S
Система возбуждения	MAUX	MAUX	MAUX	MAUX	MAUX	MAUX	MAUX
Модель AVR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR
Габариты							
Длина, мм	2.280	2.900	2.900	2.900	3.840	3.840	4.400
Ширина, мм	980	1.090	1.090	1.090	1.400	1.400	1.800
Высота, мм	1.345	1.650	1.650	1.650	1.780	1.780	2.500
Вес, кг	1220	1620	1670	1720	2973	3300	4708

МОДЕЛИ	CPSG 460	CPSG 525	CPSG 570	CPSG 635	CPSG 680	CPSG 750
Напряжение, В	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	400 / 230
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50
Мощность в основном режиме PRP, кВА	460	524	571	635	680	752
Standby Power ESP, kVA	66	95	115	143	220	330
Расход топлива						
Объем топливного бака, л	1.100 (242)	1.100 (242)	1.100 (242)	1.100 (242)	1.285 (283)	1.285 (283)
Расход топлива при 75% нагрузке в режиме Prime Power, л/ч	73 (16)	83 (18)	94 (21)	104 (23)	109 (24)	119 (26)
Топливная автономность при 75% нагрузке в режиме Prime Power, ч	15.1	13.2	11.7	10.6	11.8	10.8
Двигатель	Doosan	Doosan	Doosan	Doosan	Doosan	Doosan
Модель	DP158 LC	DP158 LD	DP180 LA	DP180 LB	DP222 LB	DP222 LC
Частота оборотов, об/мин	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Управление оборотами	Электр.	Электр.	Электр.	Электр.	Электр.	Электр.
Альтернатор						
Модель	EC040-3S	EC040-1L	EC040-1.5L	EC040-2L	EC040-2L	EC043-1SN
Система возбуждения	MAUX	MAUX	MAUX	MAUX	MAUX	MAUX
Модель AVR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR
Габариты						
Длина, мм	4400	4400	4400	4400	4800	4800
Ширина, мм	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Высота, мм	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Вес, кг	4966	4966	5294	5500	6023	6200

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93